



## Einsteiger-ISDN-Systemtelefon mit großem Grafikdisplay und zehn programmierbaren Funktionstasten

- Automatische Erkennung der Anschlussart  $S_0$  oder  $U_{P0}$
- Programmierbare Tasten für Belegt-, Zielwahl-, und Anlagenfunktionen
- Beste akustische Eigenschaften in allen Betriebsarten
- Stromversorgung über den Systemanschluss;  
kein separates Netzteil erforderlich
- Tisch- und Wandmontage

Sie sind auf der Suche nach günstigen Telefonen für Ihre Auerswald TK-Anlage, wollen aber den Komfort eines Systemtelefons nicht missen? Dann ist das digitale Systemtelefon COMfortel 1200 die richtige Entscheidung. Das große, beleuchtete Display, die Freisprechfunktion und der Zugriff auf das zentrale Telefonbuch der TK-Anlage lassen kaum Wünsche offen. Nahezu jede Funktion Ihrer Telefonanlage lässt sich direkt am Telefon auf Tastendruck ausführen – der Status wird per LED in der Taste angezeigt.

InterCom mit automatischem Freisprechen oder die zentrale Anruferliste für Gruppen bewähren sich schnell im Alltag. Dies gilt auch für die Online-Namenssuche (Rückwärtssuche), die den Namen des Anrufers sowohl im Display als auch in der Gesprächsdatenliste der TK-Anlage anzeigt.

Mit seiner automatischen Anschlusserkennung ist das COMfortel 1200 sofort an jedem  $S_0$ - oder  $U_{P0}$ -Port der Telefonanlage betriebsbereit.



# Leistungsmerkmale im Überblick

## Systemfunktionen

- Anzeige von Rufnummern (CLIP) und Namen (CNIP) aus dem lokalen und zentralen Telefonbuch der Telefonanlage
- Automatische Erkennung der Anschlussart  $S_0$  oder  $U_{P0}$
- Automatische Displaybeleuchtung
- Klingel-, Hörer- und Freisprechlautstärke getrennt einstellbar
- Mikrofonstummschaltung
- Neigungswinkel des Telefons in 3 Stufen verstellbar
- Online-Namenssuche (Rückwärtssuche), mit IP-TK-Anlagen
- Programmierbare Funktionstasten (10)
- Stromsparfunktion
- Stromversorgung über den Systemanschluss, kein separates Netzteil erforderlich
- Telefonbuch, 1.600 Einträge lokal im Telefon
- Telefonschloss, Notrufe weiterhin möglich
- Tisch- und Wandmontage
- Zugriff auf das zentrale Telefonbuch der Telefonanlage

## Unterstützte Auerswald Telefonanlagen

- COMpact 3000-Serie<sup>1</sup>
- COMpact 2206 USB<sup>2</sup>, 4410 USB<sup>2</sup>
- COMpact 5010 VoIP, 5020 VoIP
- COMpact 5000, 5000R
- COMmmander 6000, 6000R, 6000RX
- COMmmander Basic.2, Basic.2 19"
- COMmmander Business, Business 19"

## Technische Daten

- Systemanschluss:  $S_0$ - oder  $U_{P0}$ -Port
- Betriebsspannung: über den internen  $S_0$ - oder  $U_{P0}$ -Port der Telefonanlage
- Leistungsaufnahme: min. 1,1 W, max. 2 W
- Display: beleuchtetes LCD mit 128 x 64 Pixeln
- LEDs: 14 LEDs (teilweise mehrfarbig)
- Bedienelemente: Wähltastatur mit Vanity-Code, 13 Funktionstasten, 10 programmierbare Funktionstasten
- Telefonhörer: Wideband Audio, Elektret-Mikrofon, dynamische Hörkapsel, hörgerätekompakt
- Lautsprecher: 8 Ohm, Ø 54 mm
- Gabelumschalter: magnetischer Schaltkontakt
- Gehäuse: Kunststoff
- Farbe: schwarz
- Abmessungen (B x H x T): 223 mm x 148/158/168 x 185 mm
- Gewicht: ca. 920 g
- Sicherheit: CE
- Unterstützte Betriebssysteme: Microsoft Windows, Apple Mac OS X und Linux

## Lieferumfang

- Grundgerät COMfortel 1200
- Handapparat (Hörer) mit Anschlusskabel
- ISDN-Anschlusskabel RJ-45/RJ-45 (ca. 3 m lang)
- Inbetriebnahme- und Kurzbedienungsanleitung

Robert Selander  
Kommunikationstechnik  
[www.selander.at](http://www.selander.at)  
0676 300 28 98

<sup>1</sup> Erweiterungsmodul mit einem internen  $S_0$ - oder  $U_{P0}$ -Port in der Anlage erforderlich.

<sup>2</sup> Die Steuerung eines am System angeschlossenen VMC 461.2 sowie Firmware-Updates über ISDN werden nicht unterstützt.

Bestellinformationen | Bezeichnung: COMfortel 1200 schwarz | Artikelnummer: 90065 | EAN-Code: 4019377900659

